



Moduł Dodatkowych Wywołań CCD 2001 w.1000

Moduł wywołań dodatkowych jest jednym z urządzeń wchodzących w skład systemu CCD 2001 w 1000. Pojedyncza centrala może obsłużyć wywołania do 20-stu numerów, powiększenie obsługi o dalsze numery odbywa się przez dołączenie modułu powiększającego ilość wywołań o następne 40 numerów (wywołań). Aby w pełni wykorzystać możliwości centrali (300 numerów) należy podłączyć maksymalnie 7-m modułów wywołań dodatkowych. Zakres pinów (wywołań) oraz ich nazwanie (lokale) to jest przypisanie odpowiednich numerów mieszkań wykonuje się w fazie programowania systemu domofonowego. Moduły wywołań mają fabrycznie przypisane numery pinów np. 21-40 41-80 itd.

W trakcie montażu należy pamiętać o konieczności zasilenia każdego z modułów R40 z zasilacza AC 12V

Specyfikacja Techniczna

- Wymiary:
 - Wysokość: 190 mm.,
 - Szerokość: 110 mm.,
 - Głębokość: 33 mm.,
- Zasilanie:
 - Zasilacz prądu zmiennego AC 12V/ 25W.
- Oprowadowanie:
 - Do centrali: UTP kat. 5e, lub YTDY 8 x 0,5 mm,
 - Do modułów rozszerzeń i rozdzielaczy piętrowych: UTP kat.5e, lub YTDY 8 x 0,5 mm.
- Uwagi dodatkowe:
 - Produkt obsługuje do 40 wywołań,
 - Maksymalna liczba modułów w jednym szeregu to 7.

