



## Dystrybutor Klatkowy CCD2001 w.1000

Dyspozytor Klatkowy Audio/Video CCD 2001 w.1000 przeznaczony jest do uproszczenia i ułatwienia połączenia z centralą CCD 2001 w.1000 rozdzielaczy piętrowych.

Sumuje w jednym pionie instalacyjnym budynku sygnały akustyki (audio z centrali) sygnału video (z kamery lub multipleksera) oraz pin-ów wywołania. Sygnał Audio (akustyka) i Video (wizja) kierowane są w jednym pionie do Rozdzielaczy Piętrowych. Drugim pionem prowadzone są wywołania dla konkretnych numerów na piętrach (maksymalnie 5 pięter). Dystrybutor Klatkowy w znacznym stopniu ułatwia proces instalacji, ograniczając w znacznym stopniu ilość kabli w pionie, a zastosowanie łączy typu RJ podnosi serwisowość instalacji.

Produkt stosowany tylko w połączeniu z rozdzielaczami piętrowymi z gniazdami typu RJ45.

## Specyfikacja Techniczna

1. Wymiary:
  - Wysokość: 190 mm.,
  - Szerokość: 110 mm.,
  - Głębokość: 33 mm.,
2. Zasilanie:
  - Zasilacz prądu zmiennego ~12V/ 25W.
3. Zalecane przewodowanie:
  - UTP kat. 5e
4. Wejścia:
  - Wywołania: 5 złączy,
  - Audio: 1 złącze,
  - Zasilanie: 1 złącze.
5. Wyjścia:
  - Wywołania: 5 złączy,
  - Audio Video: 1 złącze,
6. Uwagi dodatkowe:
  - Jedno złącze wywołań obsługuje do 8 numerów,
  - Maksymalna liczba wywołań możliwa do zarządzania to 40.

