



Centrala Domofonowa CCD2001 w.1000

Centrala domofonowa CCD 2001 w.1000 jest jednym z wielu urządzeń tworzących system CCD 2001 w 1000. Integruje w sobie funkcjonalność intercomu z systemem kontroli dostępu ruchu pieszego. W pamięci centrali przechowywane są wszelkie dane o ustawieniach systemu; parametry akustyczne, czasy wywołań i rozmów, poziom uprawnień do komunikowania się z innymi centralami, kody wejściowe, transpondery RFID. Centrala wyposażona jest w kartę sieciową pozwalającą na komunikowanie się z innymi urządzeniami systemu CCD 2001 w.1000 oraz z komputerem PC. Posiada wyjście do sterowania multipleksem systemu Video oraz wyjście do modułów wywołań dodatkowych.

Posiada możliwość podłączenia komputera, dzięki czemu możemy zdalnie programować pojedyncze lub grupy urządzeń połączonych w sieć. Centrala pozwala na zdalnie testowanie urządzeń i instalacji oraz szczytywanie i rejestrowanie zdarzeń.

Specyfikacja Techniczna

- Wymiary:
 - Wysokość: 190 mm.,
 - Szerokość: 110 mm.,
 - Głębokość: 33 mm.,
- Zasilanie:
 - Zasilacz prądu zmiennego AC 12V/ 25W.
- Oprzewodowanie:
 - Do unifonów instalacja 3+1 za pomocą kabli YTDY 4 x0,5 mm lub UTP 5e 8x0,5
 - Do modułów rozszerzeń i rozdzielaczy piętrowych, kaset i połączeń sieciowych oraz multiplekserów: YTDY 8x 0,5mm lub UTP kat.5e.
- Uwagi dodatkowe:
 - Do centrali można przyłączyć łącznie do 300 lokali, w tym 20 do samej centrali, 280 poprzez 40 numerowe moduły wywołań dodatkowych (maksymalna liczba modułów przyłączonych do jednej centrali to 7),
 - Możliwość przyłączenia do 3 kaset różnego typu,
 - Możliwość pracy w sieci, budynku i osiedla o zabezpieczeniu kaskadowym (wejścia główne i wejścia lokalne)
 - Wejście do podłączenia sterowaniem multipleksera Video

