

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU DOMOFONOWEGO

SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
OTWIERANIE DRZWI ZA POMOCĄ IDENTYFIKATORA OSOBISTEGO	2
WYWOŁYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO Z KASET DOMOFONOWYCH	3
WYWOŁAYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO Z FURTKI	3
KORZYSTANIE Z POUFNEGO KODU LOKATORSKIEGO	4
KORZYSTANIE Z POUFNYCH KODÓW LOKATORSKICH W GARAŻU	4
ODBIERANIE POŁĄCZEŃ W LOKALU	4
WYWOŁAYWANIE OCHRONY Z MIESZKANIA	6
FUNKCJA SOS- POWIADOMIENIE ALARMOWO-PRZYZYWOWE	6
OBSŁUGA I SERWISOWANIE	6
ZASTRZEŻENIA	6

WSTĘP

W inwestycji zainstalowano nowoczesny system domofonowy, który integruje dostępne na obiekcie funkcje:

- Wideo-domofonu
- Intercomu
- Kontroli dostępu ruchu pieszego
- Wywołania Ochrony (o ile jest na osiedlu)

OTWIERANIE DRZWI / BRAMEK ZA POMOCĄ „CHIPA” (identyfikator osobisty)

Aby otworzyć drzwi chipem (brelokiem), należy:

- Przybliżyć chip do czytnika umieszczonego w kasecie domofonu,
- Przytrzymać chip w odległości max 3 cm. od czytnika, cofnięciu go do usłyszenia potwierdzenia dźwiękowego.

Po przyłożeniu chipa, do przypisanego użytkownikowi wejścia drzwi / bramki, zamek zostaje zwolniony i system wyda komunikat głosowy „**Drzwi otwarte proszę wejść**”.

Każdy z użytkowników otrzymuje konkretne uprawnienia, które zezwalają na wejście do wybranych stref. W przypadku braku uprawnień chipa lub karty dualnej, po przyłożeniu go do czytnika zostanie wygenerowany komunikat „**Kod nieprawidłowy**” a drzwi/bramka pozostaną zamknięte.

Standardowe uprawnienia użytkownika to :

- wejście do budynku na poziomie parteru (wejścia główne i do właściwej klatki)
- Wejścia przez furtki
- Wejścia do stref komórek lokatorskich

Wyjścia ewakuacyjne na poziomie garażu i parteru w przypadku zagrożenia pożarowego zostaną automatycznie otwarte.

UWAGA!

Każdy użytkownik otrzymuje 2 chipy w formie breloka.

Każdy chip posiada unikalny kod zapisany w swojej pamięci. Zagubienie chipu należy zgłosić do Administracji obiektu. Koszt nowego nośnika pokrywa lokator.

Chipy otwierają tylko drzwi kondygnacji i miejsc do których użytkownik może mieć dostęp. Wejście do innych drzwi może odbywać się tylko w taki sposób jak dla gości.

WYWOŁYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO Z KASET NA POZIOMIE PARTERU

W celu wywołania lokalu mieszkalnego (uzyskania połączenia) należy:

- Nacisnąć na kasecie domofonu, zamontowanej obok furtki wejściowej do obiektu lub klatki schodowej numer żądanego lokalu mieszkalnego
- Odczekać ok. 3 sek. po których domofon rozpocznie wywoływanie (dzwonienie) żądanego mieszkania
- Połączenie z żądanym mieszkaniem zostanie zestawione natychmiast po włączeniu rozmowy przez wywoływanego abonenta



WYWOŁYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO - DOMOFONEM Z FURTKI

Jeśli na osiedlu powtarzają się numery mieszkań, obok furtki powinna się znajdować informacja o prefiksach. Każdemu budynkowi lub klatce zostaje nadany numer zgodnie z życzeniem administracji.





Aby zadzwonić do lokalu należy:

- wybrać numer budynku/klatki zatwierdzić kluczem
- wybrać numer lokalu.
- Odczekać ok. 3 sek. po których domofon rozpocznie wywoływanie (dzwonienie) żądanego mieszkania
- Połączenie z żądanym mieszkaniem zostanie zestawione natychmiast po włączeniu rozmowy przez wywoływanego abonenta

KORZYSTANIE Z POUFNYCH KODÓW LOKATORSKICH

Aby otworzyć przejście należy skorzystać z poufnego kodu lokatorskiego. Wykonawca systemu otrzymuje listę z poufnymi kodami lokatorskimi. Przykładowa instrukcja otwarcia:

Aby otworzyć drzwi kodem należy

1. wybrać numer lokalu 
2. nacisnąć przycisk oznaczony KLUCZ  
3. wybrać poufny kod lokatorski 

Po wprowadzeniu prawidłowych znaków, usłyszymy komunikat „drzwi otwarte, proszę wejść”

Kod lokatorski jest aktywny także na furtce, jeśli osiedle ma unikalną numerację mieszkań działa jak przy otwieraniu drzwi w klatce. Jeśli nie, to należy wybrać prefiks → kluczyk → numer mieszkania → kluczyk → poufny kod lokatorski. Informacja o prefiksie powinna znajdować się na widocznym miejscu przy furtce.

KORZYSTANIE Z POUFNYCH KODÓW LOKATORSKICH W GARAŻU

W garażu kody lokatorskie są aktywne o ile zostały zastosowane kasety z klawiaturą, jeśli osiedle ma unikalną numerację mieszkań działa jak przy otwieraniu drzwi w klatce. Jeśli nie, to należy wybrać prefiks → kluczyk → numer mieszkania → kluczyk → poufny kod lokatorski. Informacja o prefiksie powinna znajdować się na widocznym miejscu przy drzwiach garażowych. W garażu nie ma możliwości wywołania lokalu.

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ W LOKALU MIESZKALNYM

AUDIO

- Po usłyszeniu sygnału wywołania nacisnąć dolny przycisk (Odbieranie rozmowy)
- Można prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym
- W celu otworzenia drzwi należy wcisnąć klawisz „Otwieranie drzwi” (KLUCZ) w wideo aparacie

UWAGA! Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasety, w trakcie rozmowy. System automatycznie otworzy te drzwi, z których nastąpiło wywołanie lokalu.

VIDEO

- Aparat w momencie wywołania lokalu jest automatycznie podłączony do kamery w kasecie, z której nastąpiło wywołanie i włączony jest podgląd na wyświetlaczu aparatu
- W momencie naciśnięcia dolnego klawisza „Odebranie rozmowy” automatycznie zostanie skonfigurowane połączenie audio
- W dowolnym momencie można nacisnąć i przytrzymać przycisk „Podgląd”, spowoduje to że wyświetlony zostanie obraz z aktywnej kamery lub domyślnej np. na dole klatki.



Przyciski dotykowe od góry

1. Przycisk SOS
2. Sygnalizacja połączenia
3. Sygnalizacja połączenia
4. Połączenie do portierni
5. Menu regulacji głośności dzwonka, głośnika i mikrofonu
6. Otwieranie drzwi
7. Podgląd obrazu w dowolnym momencie (podgląd wideo)
8. Odbieranie rozmowy

WYWOŁYWANIE OCHRONY Z LOKALU MIESZKALNEGO (opcja)

Aby zadzwonić do ochrony (portierni) wystarczy nacisnąć przycisk „Połączenie z portiernią” i nastąpi połączenie. Jest to połączenie nie będące sygnalizacją alarmową SOS.

FUNKCJA SOS- POWIADOMIENIE ALARMOWO-PRZYZYWOWE:

Aby poinformować ochronę (portiernię) w budynku lub powiadomienie odpowiednich służb należy nacisnąć przycisk SOS (1.) . W momencie wciśnięcia przycisku zostanie wysłane powiadomienie wezwania pomocy. Wezwanie uruchomi jednocześnie połączenie głosowe z portiernią.

UWAGA! Funkcja zadziała jedynie w przypadku zastosowania instalacji WEKTA zawierającej system synoptyki.

OBSŁUGA I SERWISOWANIE

Dostawcą rozwiązania systemu domofonowego jest firma:



WEKTA Smart Innovation P.S.A. ul. B. Chrobrego 3A,
02-479 Warszawa, tel./fax 22 863 89 56,
koordynacja@wekta.com.pl

ZASTRZEŻENIA

Samodzielne rozbieranie aparatu, kasy domofonowej i/lub dokonywanie przeróbek w instalacji, podłączanie obcych źródeł napięcia, mechaniczne uszkodzenie elementów instalacji powoduje utratę gwarancji i obciążenie kosztami naprawy. **Zdjęcie unifonu z wieszaka nie powoduje utraty gwarancji.**

Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych w lokalu, **KONIECZNE** jest zdjęcie aparatu domofonowego z wieszaka zamontowanego na ścianie i zabezpieczenie złącza. Zapobiegnie to zabrudzeniu złącza farbą oraz zanieczyszczeniu pinów wewnątrz gniazda pyłem gipsowym lub podobnymi substancjami. Zanieczyszczenie złącza aparatu może spowodować zakłócenia w jego pracy.

Notatki :