

# Domofon do domku CCD2001 w1000

## WYWOŁANIA (Rj45)

- 1 - Wywołanie 1
- 2 - Wywołanie 2
- 3 - Wywołanie 3
- 4 - Wywołanie 4
- 5 - Wywołanie 5
- 6 - Wywołanie 6
- 7 - Wywołanie 7
- 8 - Wywołanie 8

## Złącze videoaparatu i wyjście rozdzielacza video (Rj45)

- |               |          |
|---------------|----------|
| 1 - Podgląd   | w/brown  |
| 2 - +12VDC    | brown    |
| 3 - VGND      | w/orange |
| 4 - Video     | orange   |
| 5 - Wywołanie | w/blue   |
| 6 - GND       | blue     |
| 7 - Słuchawka | w/green  |
| 8 - Mikrofon  | green    |

## PION Audio/Video (Rj45)

- 1 - Słuchawka
- 2 - Mikrofon
- 3 - Video
- 4 - V-12VDC
- 5 - V-12VDC
- 6 - GND
- 7 - V-GND
- 8 - V-GND

## PION Video (Rj45)

- 1 - Podgląd
- 2 -
- 3 - Video
- 4 - V-12VDC
- 5 - V-12VDC
- 6 -
- 7 - V-GND
- 8 - V-GND

