



Produkt dostępny z gniazdami RJ45, lub ŁK.



Moduł połączeń równoległych CCD 2001 w1000

Moduł sieciowy połączeń równoległych (SMS) przeznaczony jest do zintegrowania współpracujących central CCD 2001 w.1000 we wspólnej sieci RS. Połączenie central za pomocą modułu SMS umożliwia łączenie akustyki między centralami na sześciu poziomach, daje to możliwość równoczesnego połączenia między sześcioma centralami równocześnie (w obrębie klatki, budynku czy osiedla). Przy dużych osiedlach wieloklatkowych jest to szczególne udogodnienie przy równoczesnym połączeniu mieszkańców z kilku klatek czy furtek jednocześnie.

Na niewykorzystane wolne wejście modułu, po przetaczeniu go w stan "master" można podłączyć konwerter RS do współpracy z komputerem PC.

Może występować tylko jeden Master w całej sieci SMS budynku.

Podłączony komputer programami; PRG, Pul-Por, Monitor, umożliwia między innymi konfigurację i nadzór nad systemem domofonowym obiektu.

Specyfikacja Techniczna

1. Wymiary:
 - Wysokość: 190 mm.,
 - Szerokość: 110 mm.
 - Głębokość: 33 mm,
2. Zasilanie:
 - Kasy: Zasilacz prądu zmiennego AC 12V/1A,
3. Przewodowanie:
 - Do centrali UTP kat. 5e lub YTDY 8 x 0,5mm,
 - Z innym modułem: UTP kat. 5e, lub YTDY 8 x 05 mm.
4. Uwagi dodatkowe:
 - Urządzenie obsługuje do 4 central.