

Kompaktowe czytniki QR i Mifare

Czytnik QR code + czytnik kontroli dostępu RFID to nowa generacja wielofunkcyjnych czytników opracowanych przez naszą firmę. Ma dużą szybkość skanowania, wysoki współczynnik rozpoznawania, silną kompatybilność i może być podłączony do dowolnego wsparcia. Kontroler z wejściem root jest odpowiedni dla różnych scenariuszy aplikacji. Obecnie jest szeroko stosowany w zarządzaniu wejściami dla gości biurowych, biurów, zarządzaniu personelem turystycznym, scenicznym, zarządzaniu wejściem i wyjściem gości ze społeczności, zarządzaniu kontrolą dostępu do hali administracyjnej, bramach pomocniczych, kontroli dostępu, maszynach dla gości, inteligentnych domach itp.; to doskonała aktualizacja dla tradycyjnych systemów kart kredytowych w różnych branżach.

Parametry :

Typ rozpoznawania: kod QR i karta Mifare (można również wykonać kod QR i kartę EM)
 Format rozpoznawania: pełny kod
 Tryb wyzwalania: automatycznie
 Częstotliwość odczytu karty: 13,56 MHz (Mifare classic)
 Format wyjściowy: WG26 / 34, RS232 (UART TTL)
 Szybkość odczytu karty: 0,2 s
 Odległość odczytu karty: 10-50 mm
 Odległość rozpoznawania: 50-200 mm (w zależności od rozmiaru kodu QR)
 Precyzja rozpoznawania: $\geq 7,5$ mil

Dane techniczne

ZASILANIE:

Zasilanie 24VDC.

OPRZEWODOWANIE:

UTP kat. 5.

UWAGI DODATKOWE:

Metalowa obudowa,
 potrafi odczytywać kod QR i karty Mifare,
 odporny na deszcz.

WSPÓŁPRACUJE Z SYSTEMAMI:

wMini

wMaxi

DUO Free
POLE



5 LAT GWARANCJI*

*Szczegóły warunków gwarancji na stronie www.wekta.com.pl